BLITZWOLF

Instrukcja Obsługi

BW-SC3

Parametry

Model: BW-SC3
Napięcie robocze: DC 3.7V @ 115mA
Pojemność akumulatora litowego: 7,000mAh
Łączność bezprzewodowa: 2.4GHz Wi-Fi
Zakres pomiaru: 5~180Kg (dokładność 0.1kg)
Wymiary: 300*300*22mm
Waga netto: 1.47kg

Funkcje

● Urządzenie działa z aplikacją „BlitzWolf" i analizuje przeszło 13 wartości odpowiadających za zdrowie ciała:
Waga, BMI, waga bez tłuszczu, procent tłuszczu, wilgoć ciała, masa mięśniowa, metabolizm, poziom tłuszczu trzewnego, poziom protein, masa kości, figura, wiek ciała oraz ocena.

● Automatyczne włączanie i wyłączanie:
Urządzenie automatycznie się włącza, gdy >5kg zostanie wykryte na wadze i automatycznie przechodzi w stan uśpienia po 10 sekundach bezczynności.

● Dioda niskiego poziomu mocy i przeładowania:
Jeśli napięcie robocze wagi jest niskie, ekran LED wyświetli „Lo". Jeśli zostanie postawiona waga powyżej 180kg, ekran wyświetli „ERR".

● Dziele się danymi z innymi użytkownikami:
Możesz dzielić się swoim progresem odchudzania ze znajomymi lub rodziną, wysyłając im dane o zdrowiu.

Ładowanie wagi

1. Jeśli waga jest w trybie niskiego poziomu mocy, należy ją naładować za pomocą kabla, który jest w zestawie.
2. Ładowanie do pełna trwa ~2 godziny. Po naładowaniu do pełna, waga może działać przez 30 dni.

Pomiar wagi ciała

Jeśli preferujesz nie łączyć się z WiFi i chcesz użyć wagi do prostego pomiaru, wykonaj poniższe kroki:
1. Naciśnij środek platformy i usuń swoją nogę.
2. Na ekranie wyświetli się „0.0".
3. Waga się włączy i będzie gotowa do pomiaru.
4. Wejdź na waga i poczekaj, aż twoja waga zostanie wyświetlona.

Uwaga:
• Proces inicjalizacji musi być powtórzony, jeśli waga została przesunięta.
• Zawsze kładź wagę na płaskiej i twardej powierzchni, aby uzyskać dokładny pomiar.
• Jeśli pojawi się różnica 3kg lub więcej dwa razy pod rząd, oznacza to że proces inicjalizacji nie przebiegł poprawnie. Powtórz kroki 1-3.

Obsługa aplikacji

● Zainstaluj aplikację „BlitzWolf".

Wyszukaj aplikację „BlitzWolf" w AppStore, Google Play lub zeskanuj kod QR poniżej. Uruchom aplikację i naciśnij „Register". Jeśli już posiadasz konto, naciśnij „Login".

BlitzWolf wymaga systemu iOS 9.0+ lub Android 4.4+

Łączenie wagi z aplikacją

● Tryb szybki (zalecany)

01. Wejdź w aplikację BlitzWolf, naciśnij „+" w prawym górnym rogu strony, wybierz „All devices" i następnie „Body Fat Scale" aby dodać wagę.
02. Włącz wagę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk jednostek przez 5 sekund, aż dioda LED będzie szybko migać.
03. Naciśnij „Confirm indicator rapidly blink", wybierz sieć WiFi i wpisz jej hasło. Waga zostanie teraz wykryta przez aplikację.
04. Poczekaj, aż waga się skonfiguruje i następnie naciśnij „Completed".

Tryb AP

01. Tryb AP jest do wyboru w prawym górnym rogu strony „Add Device". Przytrzymaj przycisk jednostki wagi przez 10 sekund, aż dioda będzie powoli migać.
02. Wybierz sieć WiFi i wpisz hasło. Naciśnij „Go to connect" i połącz swój telefon z hotspotem WiFi urządzenie (nazywa się „SmartLife-XXXX").
03. Przejdź do aplikacji „BlitzWolf" i poczekaj, aż waga się skonfiguruje, następnie naciśnij „Completed".

Rozwiązywanie problemów

1. Naładuj wagę, gdy „Lo" pojawi się na ekranie.
2. Jeśli ekran LED wyświetli „ERR", maksymalna waga została przekroczona.
3. Jeśli ekran LED wyświetli wagę, lecz nie ma danych w aplikacji lub zostanie wyświetlony „ERR2":

• Upewnij się, że stoisz boso i dotykasz elektrody po lewej i prawej.
• Odśwież interfejs w aplikacji i wpisz ponownie swoje dane.

4. Jeśli połączenie WiFi jest nieudane:

• Upewnij się, że korzystasz z 2.4GHz WiFi.
• Jeśli twój bezprzewodowy router ma filtrowanie adresów MAC, wejdź w ustawienia swojego routera i wyłącz filtrowanie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

EC REP
Company: Lotus NL B.V.
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E–mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999

CE RoHS MADE IN CHINA